

Modèle LA227WH

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|--|
| Mises à niveau de micrologiciel sur les ondes | Oui |
| Boîtier | Blanc piano avec anneau décoratif en nickel satiné |
| Protection contre les rayons UV | Oui |
| Homologation | cULus, FCC, IC, RoHS |
| Indicateur lumineux | Oui - Vert et rouge |
| Wi-Fi 802.11 | Oui |
| Sonnerie | 16 mélodies intégrées (voir ci-dessous) |
| Volume | Choix de 4 niveaux de volume : Haut (par défaut), Mi-haut, Mi-bas, Bas |
| Dimensions du produit | 7,6 cm x 7,6 cm x 3,8 cm (3 po x 3 po x 1,5 po) |
| Installation | Si fixe sur une boîte électrique standard |
| Jumelage | Une sonnette de porte peut être jumelée à 4 carillons Wi-Fi Un carillon Wi-Fi ne peut être jumelé qu'à une seule sonnette de porte (les portes avant et arrière exigent deux carillons Wi-Fi séparés) |
| CONDITIONS REQUISES | |
| Compatibilité | Le carillons NuTone Knock DCAM100, DCAM100FM fonctionnent avec l'application NuTone Knock 120 VCA |
| Tension | 120 VCA |
| Hz | 60 Hz |
| INSTALLATION | |
| Instructions d'installation complètes incluses avec chaque unité. | |
| MÉLODIES INTÉGRÉES | |
| SONNERIE | DESCRIPTION |
| 1 (par défaut) | Ding Dong |
| 2 | Westminster |
| 3 | Ding Dong Ding |
| 4 | Tubulaire 1 |
| 5 | Orchestre |
| 6 | Tubulaire 2 |
| 7 | Trompette |
| 8 | Aboiement de chien |
| 9 | Oiseau |
| 10 | Mirage |
| 11 | « Coup » de cymbales |
| 12 | SO ME DO |
| 13 | Cogner |
| 14 | Coucou |
| 15 | Ancien téléphone |
| 16 | Bouton-signal |

